

Miernik mocy optycznej 2316

Miernik mocy J2316 to najnowszy model serii J. Model ten umożliwia zapisywanie wyników pomiarów, a dzięki interfejsowi USB przeniesienie wyników do komputera w celu przygotowania dokumentacji pomiarowej.

W zestawie ze źródłem światła J1316 umożliwia automatyczne przełączanie długości fal dzięki możliwości „rozpoznawania” fali nadawanej przez źródło. Przyspiesza to pomiar i pozwala uniknąć pomyłek podczas pomiarów. Umożliwia pomiar odbieranej mocy nadajnika (W, dBm) jak i pomiar strat łącza (dB). Inteligentne podświetlenie ekranu dobiera jego natężenie do warunków zewnętrznych.



Właściwości:

- Możliwość zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej
- Port USB umożliwiający przenoszenie danych do komputera
- Automatyczne rozpoznawanie i przełączenie długości fali*
- „Inteligentne” podświetlenie ekranu
- Zasilanie bateryjne i sieciowe

Typ	J2316A	J2316C
Zkalibrowane fale (nm)	850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625	
Rodzaj detektora	InGaAs	
Rozmiar detektora (mm)	Ø 1.0	
Zakres pomiarowy (dBm)	od -70 do +6	od -50 do +26
Niepewność pomiaru	± 0.15 (3.5%)	
ID fali (nm)	1310, 1490, 1550, 1625	
ID modulacji	270Hz, 330Hz, 1KHz, 2KHz	
Rozdzielczość (dB)	0.01	
Rodzaj złącza	FC/SC/ST (lub inne na zamówienie)	
Pojemność pamięci	1000 pomiarów	
Port komunikacyjny	USB	
Zasilanie	Baterie alkaliczne 3xAA 1.5V lub zasilacz sieciowy 8.4V	
Czas pracy na baterii	200 godz.	
Temperatura pracy (°C)	od -10 do +60	
Temperatura przechowywania (°C)	od -25 do +70	
Wilgotność względna	0 - 95%	
Wymiary (mm)	180x90x45	
Waga (g)	250	