

Źródło światła J1311

61

J1311 to źródło światła charakteryzujące się dużą stabilnością i funkcjonalnością. Może być zasilany zarówno źródłem baterii jak poprzez zasilacz sieciowy. W zależności od modelu dostępne są od 1 do 6 fal (2 wielomodowe i 3 jednomodowe oraz źródło światła widzialnego 650nm). Źródło posiada ergonomiczną i wygodną obudowę. Duże przyciski ułatwiają wybór pożądanej długości fali oraz modulacji. Podświetlany ekran LCD daje możliwość kontroli wybranych opcji.

W zestawie z miernikiem mocy optycznej J2311 stanowią praktyczny i łatwy w obsłudze zestaw do pomiaru mocy i tłumienności optycznej dla inżynierów i ekip pomiarowych i instalacyjnych.

Właściwości:

- Możliwość konfiguracji lasera do czterech długości fal jedno i wielomodowych
- Wysoka niezawodność
- Możliwość przełączania długości fali przy pomocy jednego przycisku
- Modulacja 270Hz, 1KHz i 2KHz



Typ	J1311
Długości fal (nm)	od 1 do 6 długości fal z zakresu: 650/850/1300/1310/1490/1550
Rodzaj nadajnika	FP-LD, LED lub inny
Typowa moc wyjściowa (dBm)	0 dla 650nm; -7 dla 1310/1550nm; -20 dla LED
Szerokość spektralna (nm)	≤10
Stabilność	±0.05dB/15min, ±0.1dB/8 godz.
Rodzaj modulacji	CW, 270Hz dla 650nm; CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz dla 1310/1550nm
Rodzaj złącza	FC/PC (lub inne na zamówienie)
Zasilanie	Baterie alkaliczne 3xAA 1.5V
Czas pracy na baterii	45 godz.
Temperatura pracy (°C)	od -10 do +60
Temperatura przechowywania (°C)	od -25 do +70
Wymiary (mm)	190x100x50
Waga (g)	370