

Miernik mocy optycznej J2308

Miernik mocy J2308 realizuje pomiary mocy i tłumienia dla linii światłowodowych. Umożliwia pomiar odbieranej mocy nadajnika (W, dBm) jak i pomiar strat łącza (dB).

Kompaktowa i ergonomiczna obudowa oraz przyjazny interfejs z dużym podświetlanym ekranem LCD ułatwia wykonywanie pomiarów w niesprzyjających warunkach pracy. Duży zakres pomiarowy, wysoka precyzja oraz możliwość automatycznej kalibracji sprawia, że J2308 jest idealnym narzędziem pomiarowym dla prac światłowodowych.

Właściwości:

- Kompaktowa obudowa i duży podświetlany ekran LCD
- Automatyczna funkcja kalibracji
- Uniwersalny interfejs
- Automatyczna funkcja wyłączania
- Modulacja 270Hz, 1KHz i 2KHz



Typ	A	C
Długości fal (nm)	800 - 1700	
Rodzaj detektora	InGaAs	
Zakres pomiarowy (dBm)	od -70 do +3	od -50 do +26
Niepewność pomiaru	± 5%	
Zkalibrowane fale (nm)	850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550	
Rozdzielczość (dB)	0.01	
Rodzaj złącza	FC/SC/ST (lub inne na zamówienie)	
Zasilanie	Baterie alkaliczne 3xAA 1.5V	
Czas pracy na baterii	240 godz.	
Temperatura pracy (°C)	od -10 do +60	
Temperatura przechowywania (°C)	od -25 do +70	
Wilgotność względna	0 - 95%	
Wymiary (mm)	175x82x33	
Waga (g)	310	