

IDENTYFIKATOR WŁÓKIEŃ J3360

Identyfikator włókien J3360 pozwala szybko sprawdzić, czy i w jakim kierunku we włóknie jest transmitowany sygnał. Dzięki 4 przystawkom dedykowanym do różnych średnic kabli odbywa się to bez szkody dla włókien.

Właściwości:

- Kompaktowa obudowa
- Wbudowany wskaźnik kierunku transmisji
- Detektor modulacji sygnału: CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz
- 4 uniwersalne przystawki: 250um, 900um, 2mm i 3mm
- Automatyczna funkcja wyłączania



Identyfikator włókien J3360		
Zakres długości fal (nm)	800 - 1700	
Detekcja modulacji	CW, 270Hz±5%, 1kHz±5%, 2kHz±5%	
Rodzaj detektora	InGaAs	
Zakres pomiarowy kierunku transmisji (dBm)	od -46 do +10 (1310nm) od -50 do +10(1550nm)	
Zakres pomiarowy mocy sygnału (dBm)	od -50 do +10	
Zakres pomiarowy modulacji sygnału (dBm)	900um, 2mm, 3mm	od -30 - 0 (270Hz, 1kHz) od -25 do 0 (2kHz)
	250um	od -25 - 0 (270Hz, 1kHz) od -250 do 0 (2kHz)
Tłumienie wtrąceniowe (dB)	0,8 (1310nm)	
	2,5 (1550nm)	
Zasilanie	Bateria alkaliczna 9V	
Czas pracy na baterii (godz.)	120	
Temperatura pracy (°C)	od -10 do +60	
Temperatura przechowywania (°C)	od -25 do +70	
Wymiary (mm)	196x31x27	
Waga (g)	200	