

Miernik mocy optycznej 2311

Miernik mocy J2311 realizuje pomiary mocy i tłumienia dla linii światłowodowych. Umożliwia pomiar odbieranej mocy nadajnika (W, dBm) jak i pomiar strat łączy (dB). Może być zasilany zarówno źródłem baterii jak poprzez zasilacz sieciowy. Kompaktowa i ergonomiczna obudowa oraz przyjazny interfejs z dużym podświetlanym ekranem LCD ułatwia wykonywanie pomiarów w niesprzyjających warunkach pracy.

Duży zakres pomiarowy, wysoka precyzja oraz możliwość automatycznej kalibracji sprawia, że J2311 jest idealnym narzędziem pomiarowym dla prac światłowodowych.



Właściwości:

- Kompaktowa obudowa i duży podświetlany ekran LCD
- Automatyczna funkcja kalibracji
- Uniwersalny interfejs
- Automatyczna funkcja wyłączania

Typ	A	C
Długości fal (nm)	800 - 1700	
Rodzaj detektora	InGaAs	
Rozmiar detektora (mm)	Ø 1.0	
Zakres pomiarowy (dBm)	od -70 do +3	od -50 do +26
Niepewność pomiaru	± 5%	
Zkalibrowane fale (nm)	850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625	
Rozdzielczość (dB)	0.01	
Rodzaj złącza	FC/SC/ST (lub inne na zamówienie)	
Zasilanie	Baterie alkaliczne 3xAA 1.5V	
Czas pracy na baterii	140 godz.	
Temperatura pracy (°C)	od -10 do +60	
Temperatura przechowywania (°C)	od -25 do +70	
Wilgotność względna	0 - 95%	
Wymiary (mm)	190x100x50	
Waga (g)	370	