

Źródło światła J1309

J1309 to źródło światła charakteryzujące się dużą stabilnością. W zależności od modelu dostępne są od 1 do 4 fal (2 wielomodowe i 2 jednomodowe). Źródło posiada ergonomiczną i wygodną obudowę. Duże przyciski ułatwiają wybór pożądanej długości fali oraz modulacji. Podświetlany ekran LCD daje możliwość kontroli wybranych opcji.

W zestawie z miernikiem mocy optycznej J2308 stanowią praktyczny i łatwy w obsłudze zestaw do pomiaru mocy i tłumienności optycznej dla inżynierów i ekip pomiarowych i instalacyjnych.

Właściwości:

- Możliwość zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej
- Port USB umożliwiający przenoszenie danych do komputera
- Automatyczne rozpoznawanie i przełączanie długości fali*
- "Inteligentne" podświetlenie ekranu
- Zasilanie bateryjne i sieciowe



Typ	POF	SM	MM	COMBO
Długości fal (nm)	650	1310/1550	850/1300	850/1300/1310/1550
Rodzaj nadajnika	FP-LD, LED lub inny			
Typowa moc wyjściowa (dBm)	0	-7 dla LD, -20 dla LED		
Szerokość spektralna (nm)	≤10			
Stabilność	±0.05dB/15min, ±0.1dB/8 godz.			
Rodzaj modulacji	CW, 2kHz	CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz		
Rodzaj złącza	FC/ uniwersalny	FC/PC		
Zasilanie	Baterie alkaliczne 3xAA 1.5V			
Czas pracy na baterii	45 godz.			
Temperatura pracy (°C)	od -10 do +60			
Temperatura przechowywania (°C)	od –25 do +70			
Wymiary (mm)	175x82x33			
Waga (g)	295			