

**KOMPAKTOWY MIERNIK MOCY + VFL - M55C**

**Miernik mocy 2w1 M55C** realizuje pomiary mocy i tłumienia dla linii światłowodowych. Umożliwia pomiar odbieranej mocy nadajnika (dBm) jak i pomiar strat łączy (dB). Kompaktowa i ergonomiczna obudowa oraz przyjazny interfejs z dużym podświetlanym ekranem LCD ułatwia wykonywanie pomiarów w niesprzyjających warunkach pracy. Dodatkowo wbudowane źródło światła widzialnego umożliwia lokalizację uszkodzeń włókien oraz sprawdzanie poprawności połączeń.

**2w1 (miernik + VFL)**

**Właściwości:**

- Kompaktowa obudowa i duży podświetlany ekran LCD
- Wbudowany wizualny lokalizator uszkodzeń
- Uniwersalne porty wejściowe 2.5mm
- Automatyczna funkcja wyłączenia po 10min.

| Kompaktowy miernik mocy + VFL - M55c |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Zakres długości fal (nm)             | 800 - 1700                        |
| Długości fal (nm)                    | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Rodzaj detektora                     | InGaAs                            |
| Zakres pomiarowy (dBm)               | od -50 do +26                     |
| Niepewność pomiaru                   | ±5%                               |
| Rozdzielczość (dB)                   | 0.05                              |
| Długość fali VFL (nm)                | 650±10                            |
| Moc wyjściowa VFL                    | 10 mW                             |
| Częstotliwość pracy VFL              | CW lub 2Hz                        |
| Rodzaj złącza                        | uniwersalne 2.5mm                 |
| Zasilanie                            | 3xAAA 1.5V/microUSB               |
| Czas pracy na baterii (godz.)        | 120                               |
| Temperatura pracy (°C)               | od -10 do +60                     |
| Temperatura przechowywania (°C)      | od -25 do +70                     |
| Wymiary (mm)                         | 125x50x20                         |
| Waga (g)                             | 70                                |